Reparatur der Fenster und Rollläden

Maintainer
: dkdent
Unterstützer
: tux, katha, andrelf, ..
Status
: done \o/

Als wir den Raum übernommen haben waren einige der Fenster kaputt und die Rollläden waren allesamt nicht nutzbar.|

... Hier bitte mehr Informationen einfügen. http://twitpic.com/abv6kc http://twitpic.com/abv6l6

- Anforderungen an den Motor:
  - 8-Kantwelle, 40mm
  - Zuglast: mind. 15kg + 10% Reibung
  - Blockiererkennung und elektronische Endabschaltung
- Auswahl:
  - JAROLIFT Rollladenmotor TDEP - 10/14 ca. 40 Euro pro Stueck = ca. 160 Euro insgesamt (+ ggfs. nen paar Kleinteile, e.g. Stahlbandaufhängung)
    - bis 27kg
    - 40mm Achtkantwelle
    - Stopp- und Endpunktabschaltung durch elektromagnetische Scheibenbremse
    - Überlastungsschutz durch Thermoschutzschalter
    - Blockiererkennung, falls Rollladenwelle mit Stahlbandaufhängungen verbunden ist (ich glaub, das ist bei uns der Fall)
    - 3 Jahre Garantie
    - Bestellt am 2013-02-03 von Tux

Rolladensteuerung

- [sk] Warum bei dem Relais für die Richtungssteuerung keinen Taster der in seiner Mittelstellung aus ist? [Auf, Aus, Ab]
  - [tux] 1. die vorgeschlagene Schaltung hat keine unerlaubten Eingangszustände
  - [tux] 2. so ein Relais finde ich für 230V gar nicht

Erster Entwurf (Tux)

Stückliste

- Sub-D-Buchse für die Steueranschlüsse (8 Eingänge + Steuerspannung)
- WAGO-Leisten für den Hochspannungs/Rolladenanschluss (einfache (De-)Montage)

Anzahl	Bezeichnung	Reichelt-ID	Stückpreis	Seite
8	BC 546A (Transistor)	BC 546A	0,04	585
4	Wechselrelais	JS 05 N K	1,15	743
4	Schließrelais	JS 05 MN KT	1,05	743
8	Freilaufdiode	1N 4001	0,04	593
1	D-Sub-Buchse	D-SUB BU 09	0,12	666
1	Print-Stiftleiste 2pol	WAGO 734-262	0,45	700
1	Federleiste 2pol	WAGO 734-202	1,20	700
4	Print-Stiftleiste 3pol	WAGO 734-263	0,67	700
4	Print-Federleiste 3pol	WAGO 734-203	1,65	700

- Nach gestrigem Beschluss: PC-Stromversorgung

Anzahl	Bezeichnung	Reichelt-ID	Stückpreis	Seite
0 (20)	Kupplung 5/12V PC	SVK 5	0,22	689
0 (20)	Stecker 5/12V PC	SVS 5	0,22	689
2 (10)	Print-Stecker 5/12V PC	PSW 5	0,23	689

+ passende Schaltlitze (rot, 2xschwarz, gelb mit entsprechendem Querschnitt)

Widerstände aus dem Hühnerfutterbestand.

Platinenlayout

Das eagle-Projekt zum Platinenlayout auf github.

From:
https://wiki.netz39.de/ - **Netz39**

Permanent link:
https://wiki.netz39.de/projects:2012:reparatur_der_fenster_und_rollaede

Last update: **2014-05-16 12:54**